



# SpeedMixer™

GermanEngineering  
by Hauschild



*DAC 600 FVZ / VAC-P / LR*

**Hauschild**  
Engineering

Für weitere  
Informationen  
zu unseren  
Produkten  
bitte einscannen.





# SpeedMixer<sup>TM</sup>

GermanEngineering  
by Hauschild

## Technische Daten

	600.1 FVZ	600.2 VAC-P	600.1 FVZ LR	600.2 VAC-P LR
Mischkapazität <sup>1</sup> (g)	Bis zu 600	Bis zu 600	Bis zu 600	Bis zu 600
Drehzahl (U/min)	800 – 2350	800 – 2350	800 – 2100	800 – 2100
Mischzeit (s)	1 – 600	1 – 600	1 – 600	1 – 600
Netzspannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60
Leistungsaufnahme (kW)	1,2	1,2	1,2	1,2
Höhe - Deckel offen (mm)	960	1030	960	1030
Breite (mm)	440	440	440	440
Tiefe (mm)	640	700	640	700
Gewicht (kg)	70	90	70	90
Vakuumoption	nein	ja	nein	ja
LR Option – Hohe Leistung	nein	nein	ja	ja
Ausstattung	Touchscreen Sichtfenster variable Drehzahleinstellung frei wählbare Festdrehzahlen 20 Programmspeicherplätze Tastensperre (OS) Unwuchtsensor RS-232 Schnittstelle			

<sup>1</sup> inkl. Material, Mischbecher und Becherhalter. Diese Werte sind Richtwerte und können je nach den physikalischen Eigenschaften der Materialien abweichen.

Änderungen vorbehalten Stand 29/01/2020



Hauschild & Co. KG  
 Waterkamp 1 · 59075 Hamm / Deutschland  
 Telefon +49 (0)2381 48205-0  
 Telefax +49 (0)2381 48205-17  
 E-Mail info@speedmixer.de  
 www.speedmixer.de