



SpeedMixer™

German Engineering
by Hauschild



DAC 700 FVZ / VAC-P / LR

Hauschild
Engineering

Für weitere
Informationen
zu unseren
Produkten
bitte einscannen.





SpeedMixerTM

GermanEngineering
by Hauschild

Technische Daten

	700.1 FVZ	700.2 VAC-P	700.1 FVZ LR	700.2 VAC-P LR
Mischkapazität ¹ (g)	Bis zu 700	Bis zu 700	Bis zu 700	Bis zu 700
Drehzahl (U/min)	800 – 2100	800 – 2100	800 – 1850	800 – 1850
Mischzeit (s)	1 – 600	1 – 600	1 – 600	1 – 600
Netzspannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60
Leistungsaufnahme (kW)	1,2	1,2	1,2	1,2
Höhe - Deckel offen (mm)	960	1030	960	1030
Breite (mm)	440	440	440	440
Tiefe (mm)	640	700	640	700
Gewicht (kg)	72	90	72	90
Vakuumoption	nein	ja	nein	ja
LR Option – Hohe Leistung	nein	nein	ja	ja
Ausstattung	Touchscreen Sichtfenster variable Drehzahleinstellung frei wählbare Festdrehzahlen 20 Programmspeicherplätze Tastensperre (QS) Unwuchtsensor RS-232 Schnittstelle			

¹ inkl. Material, Mischbecher und Becherhalter. Diese Werte sind Richtwerte und können je nach den physikalischen Eigenschaften der Materialien abweichen.

Änderungen vorbehalten Stand 29/01/2020



Hauschild & Co. KG
 Waterkamp 1 · 59075 Hamm / Deutschland
 Telefon +49 (0)2381 48205-0
 Telefax +49 (0)2381 48205-17
 E-Mail info@speedmixer.de
 www.speedmixer.de